RZUT II PIĘTRA - ODDZIAŁ CHIRURGII etap 2

Zestawienie powierzchni							
Numer	Nazwa	m2	Wys	Kubatura	Posadzka	Sufit	Ściany
01	Komunikacja	66.29	3.3	218.757	PCV typ 1	KASETON	Farba akrylowa
02	Pokój łóżkowy	20.55	3.3	67.815	PCV typ 1	GKB	Farba akrylowa
03	Łazienka	4.66	3	13.98	Gres R10	GKBI	Płytki ceram
04	Pokój łóżkowy	21.34	3.3	70.422	PCV typ 1	GKB	Farba akrylowa
05	Pokój łóżkowy	23.44	3.3	77.352	PCV typ 1	GKB	Farba akrylowa
06	Łazienka	4.66	3	13.98	Gres R10	GKBI	Płytki ceram
07	Pokój łóżkowy	18.24	3.3	60.192	PCV typ 1	GKB	Farba akrylowa
08	Pokój łóżkowy	20.40	3.3	67.32	PCV typ 1	GKB	Farba akrylowa
09	Łazienka	3.77	3	11.31	Gres R10	GKBI	Płytki ceram
10	Pokój łóżkowy	19.15	3.3	63.195	PCV typ 1	GKB	Farba akrylowa
11	Łazienka oddziałowa damska	13.26	3.3	43.758	Gres R10	GKBI	Płytki ceram
12	Wc damski	2.18	3.3	7.194	Gres R10	GKBI	Płytki ceram
13	Wc odwiedzających	4.65	3	13.95	Gres R10	GKBI	Płytki ceram
14	Wc personelu	4.05	3	12.15	Gres R10	GKBI	Płytki ceram
15	Komunikacja	121.17	3.9	472.563	PCV typ 1	Tynk	Farba akrylowa
16	Punkt pielęgniarski	4.84	3.9	18.876	PCV typ 1	Tynk	Farba akrylowa
17	Pokój przyg. Pielęgn.	17.33	3.5	60.655	PCV typ 1a	GKB	Farba akrylowa
18	Pom. Socjalne	6.07	3.5	21.245	PCV typ 1a	GKB	Farba akrylowa
19	Kuchnia	8.70	3	26.1	PCV typ 1	GKBI	Farba akrylowa
20	Gabinet lekarski	11.80	3.5	41.3	PCV typ 1a	GKB	Farba akrylowa
21	Dokumentacja medyczna	16.24	3.5	56.84	PCV typ 1a	GKB	Farba akrylowa
22	Sekretariat	10.15	3.5	35.525	PCV typ 1a	GKB	Farba akrylowa
23	Pokój ordynatora	17.73	3.5	62.055	PCV typ 1a	GKB	Farba akrylowa
24	Gabinet oddziałowej	17.41	3.5	60.935	PCV typ 1	GKB	Okładzina PCV
25	Gab. Zabiegowo – opatrunkowy	16.62	3.5	58.17	PCV typ 2	GKB A	Okładzina PCV
26	Pokój chorych	25.95	3.5	90.825	PCV typ 1a	GKB	Farba akrylowa
27	Pokój chorych	27.02	3.5	94.57	PCV typ 1a	GKB	Farba akrylowa
28	Łazienka	3.47	2.5	8.675	Gres R10	GKBI	Płytki ceram
29	Łazienka	4.65	2.5	11.625	Gres R10	GKBI	Farba akrylowa
30	Wywiad i przyj. Pacj.	16.78	3.9	65.442	PCV typ 1	Tynk	Farba akrylowa
31	Aneks socjalny	2.86	3	8.58	Gres R10	GKBI	Płytki ceram
49	Sala zabiegowa	18.80	3.3	62.04	PCV typ 2	GKB A	Okładzina PCV
		574.23		1997.396			

LEGENDA:

- Wyłącznik łazienkowy pociągany typu WL40 prod. Insel
- Wyłącznik łazienkowy przyciskany typu WL41 prod. Insel
- Aparat przyłóżkowy z przyciskiem gruszkowym typu AP400 prod. Insel
- Aparat nagłośnienia typu ANG40 prod. Insel
- Lampka sygnalizacyjna typu LS43 prod. Insel
- Matryca sygnalizacyjna (podstawowa) typu PMS4800D prod. Insel
- Podcentralka systemu dla sali i łazienki typu PS405D prod. Insel
- Zasilacz impulsowy systemu przywoławczego typu T181 230VAC/12VDC, 8A
- Przewód typu YTKSYekw 5x2x0,5 mm² - system przywoławczy
- Przewód typu YTKSYekw 4x2x0,5 mm² - system przywoławczy
- Przewód typu YDY 2x1,5 mm² - system przywoławczy
- Interkom cyfrowy naścienny typu TP-90AN prod. Commax wysokość montażu h=1,3m od posadzki
- Zasilacz dedykowany do instalacji interkomów typu RF-2A 230VAC/24VDC prod. Commax
- Przewód typu YTKSYekw 5x2x0,5 mm² - instalacja uzupełniająca interkomów

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.
2. Zasilanie systemów przywoławczego i interkomów należy wykonać poprzez dedykowane zasilacze zlokalizowane w szafie LPD.
3. Głównym punktem sygnalizacji alarmu przywoławczego jest matryca sygnalizacyjna typu PMS4800D zlokalizowana w punkcie pielęgniarskim na ścianie na wysokości 130cm od posadzki.
4. Przy każdym wejściu do pomieszczeń objętych systemem przywołania należy zlokalizować podcentralkę systemu typu PS405D głównie przeznaczoną do kasowania alarmu nadanego przez pacjęta. Podcentralke należy montować na ścianie na wysokości 130cm od posadzki.
5. Nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń objętych systemem przywoławczym należy zamontować lampkę sygnalizacyjną typu LS43 na wysokości 30 cm od sufitu.
6. Przy każdym stanowisku łóżkowym do panelu przyłóżkowego należy zamontować aparat z przyciskiem gruszkowym typu AP400 na potrzeby wywołania alarmu przywołującego dla pacjęta.
7. Łazienki i toalety należy wyposażyć w wyłączniki łazienkowe typu WL40 i WL41 na potrzeby wywołania alarmu przywołującego dla pacjentów.
8. Główną magistralę dla systemu przywoławczego należy prowadzic przewodem typu YTKSYewk 5x2x0,5 mm².
9. Instalacje interkomów należy prowadzić przewodem YTKSYewk 5x2x0,5 mm².
10. Przewody należy rozprowadzać na trasach kablowych dedykowanych dla instalacji teletechnicznych.
11. Trasy kablowe należy rozprowadzać w przestrzeni międzysufitowej.
12. Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z DTR producenta.
13. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.
14. Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych za zgodą projektanta oraz Inwestora.
15. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
16. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
17. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

BKALA

Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

Inwestor:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań

Adres inwestycji:
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Temat:
Przebudowa Oddziału Ginekologii, Diabetologii, Chorób wewnętrznych, Chirurgii, Toksykologii oraz pomieszczeń Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Projektant:	Upr.bud:	Podpis:
mgr inż. Wojciech Poprawa	**WKP/0363/POOE/10**	
Opracował: **mgr inż. Kordian Urbaniak**		
Stadium opracowania: **Projekt wykonawczy - rewizja**	Data opracowania: **12.2023**	Skala: **1:100**
Rysunek: ***INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMOWO-PRZYWOŁAWCZEJ I INTERKOMÓW - RZUT II PIĘTRA - ODDZIAŁ CHIRURGII***		Branża: Elektryczna **IE_403**